

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Gerilimi	:	AC220-240V
Frekans	:	50/60Hz
Armatür Çalıştırma Gücü	:	3-50w
Çıkış Gücü	:	3w
Işık Akısı	:	>150 Lm
Acil Aydınlatma	:	2 Saat
Şarj Süresi	:	24 saat
Çalışma Sıcaklığı	:	-20°C ~ +45°C
Koruma Sınıfı	:	IP 20 Class II

UYARI:

1. Kurulmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyup muhafaza ediniz.
2. Ürün Y tipi bağlantı içerir. (Bu aydınlatma armatürünün harici bükülgen kablo veya kordonu hasarlanırsa; imalatçı veya onun yetkili satıcısı ya da benzeri kalifiye personel tarafından bir tehlikeden kaçınmak için özel olarak değiştirilmelidir.
3. Ürün montajını mutlaka ehliyetli bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
4. Ürünün taşıma esnasında zarar görmediğinden emin olunuz.
5. Ürün sadece iç ortam kullanımına uygundur.
6. Tozlu ve Nemli ortamlardan koruyunuz.
7. Ürün temizliği için elektriği kesiniz, sadece kuru bez kullanınız.
8. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.
Dimmerle çalışmaya uygun değildir.

KURULUM:

1. Kurulum öncesi elektriği kesiniz.
2. Kablo bağlantılarını bağlantı şemasına göre yapınız.
3. Faz L harfi ile, Nötr N harfi ile simgelenmiştir
4. Ürünün montajını şekildeki gibi tamamlayınız.
5. Ürün düzenli kullanımda değilse bataryanın ömrünü arttırmak için her 3 atda bir şarj ve deşarj edilmesi önerilir.

TEST MEKANİZMASI:

1. Yeşil Işık: Çalışma durumunu belirtir.
2. Kırmızı Işık: Şarjda olduğunu belirtir.
3. Sarı Işık: Hata durumunu belirtir.
4. Buton: Güç normal olduğunda acil durumu simüle etmek ve armatürü çalıştırmak için anahtara 2-3sn basın.
Butona 3-5sn basıldığında, aylık kontrol durumunu kontrol etmek için yeşil ışık yavaşça yanıp söner ve ışık kaynağı 35sn yanar
Butona 5-7sn basıldığında, yıllık kontrol durumunu kontrol etmek için yeşil ışık hızlı bir şekilde yanıp söner ve deşarj tamamlanana kadar armatürü çalıştırmaya devam eder.
Giriş gücü kesildiğinde ürün hemen armatürü çalıştırır ve acil duruma geçer.

BAĞLANTI ŞEMASI:

