

DİJİTAL TİP ZAMAN SAATI

Model No: 3073

Teknik özellikler

Çalışma Gerilimi	:	AC220-240V
Frekans	:	50/60Hz
Ni-MH Batarya	:	1.2V / 60mAh
Akım	:	16A
IP Koruması	:	IP 20 - Class I
Minimum Ayar Süresi	:	15 dakika
Çalışma Sıcaklığı	:	-10°C ~ +50°C
Max Güç	:	3680w

UYARI:

1. Kurulumdan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyup muhafaza ediniz.
2. Ürünün montajı mutlaka ehliyetli bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
3. Ürünün taşıma esnasında zarar görmediğinden emin olunuz.
4. Ürün sadece iç ortam kullanımına uygundur.
5. Nemli ortamlardan koruyunuz.
6. Çalışma esnasında ürünün üstünü örtmeyiniz.
7. Ürün temizliği için elektriği kesiniz, sadece kuru bez kullanınız.
8. Güçlü elektromanyetik alanlar cihazın çalışmasını bozabilir.
9. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

KURULUM:

1. Saati ayarlayınız.
2. Zamanlayıcı programını ayarlayınız.
3. Cihazı fişe takıp kırmızı ışık kapalıyken otomatik modu seçiniz.

1.SAAT AYARLAMASI

- 1.1. "CLOCK" tuşuna basınız.
- 1.2. Haftanın gününü ayarlamak için "+" veya "-" butonuna basınız. Onaylamak için "ENTER" butonuna basın saat ekranı yanıp sönmeye başlar.
- 1.3. Geçerli saati ayarlamak için "+" veya "-" butonlarına basınız. Onaylamak için "ENTER" a basınız saniye ekranı yanıp sönmeye başlar.
- 1.4. Onaylamak ve kaydetmek için "ENTER" butonuna basınız.

Made in P.R.C

İTHALATÇI / ÜRETİCİ FİRMA:
TELSA ELEKTRİK AYDINLATMA SAN. TİC.LTD. STI
Fırızköy Yolu, Bağlarçifti Cd. No:65 B Blok Kat:1 34325
Avcılar/İstanbul Türkiye www.inoled.com.tr



DİJİTAL TİP ZAMAN SAATI

Model No: 3073

Teknik özellikler

2.ZAMANLAYICININ AYARLANMASI

- 2.1. 16 Moda kadar programlanabilir. Her olayın bir açılma zamanı (ON) ve bir kapanma zamanı (OFF) vardır.
- 2.2. Zamanlayıcı ayar seçeneklerine girmek için "CLOCK" ve "ENTER" butonlarına aynı anda basınız.
- 2.3. Ekranda "ON" yazısının yanıp söndüğünü gördüğünüzde "ENTER" a basınız.
- 2.4. Kapanma süresini ayarlamak için "SAATİN AYARLANMASI" adımlarını tekrarlayınız.
- 2.5. Ekranda yanıp sönen "OFF" yazısı gördüğünüzde "ENTER" a basınız.
- 2.6. Kapanma süresini ayarlamak için "SAATİN AYARLANMASI" adımlarını tekrarlayınız.
- 2.7. Onaylamak ve kaydetmek için "CLOCK" butonuna basınız.

3.ZAMANLAYICININ OTOMATİK / AÇIK / KAPALI MODUNUN AYARLANMASI

- 3.1. Zamanlayıcının herhangi bir cihazı otomatik olarak çalıştırması için "AUTO" kelimesinin ekranda görüntülenmesi gerekir.
- 3.2. Zamanlayıcıyı yakınız ve "AUTO 1 ON 1 OFF" seçeneklerinden birini seçmek için "MODE" butonuna basınız. "ON" işlevinde kırmızı ışık yanacaktır; bu zamanlayıcının her zaman elektrik akımı sağladığını gösterir. "OFF" işlevinde kırmızı ışık söner; bu zamanlayıcının elektrik akımının geçmediğini gösterir. "AUTO" işlevinde zamanlayıcının programladığınız zamanlama kurulumunu izleyeceği anlamına gelir.
- 3.3. Zamanlayıcının programladığınız olayı gerçekleştirmesi için kırmızı ışık kapalıyken "AUTO" işlevini seçin. Elektrik akımının geçmesine izin verilen her seferinde kırmızı ışık yanacaktır.

4.ÖZEL İŞLEVLER

- 4.1. Yaz saati ayarı
"ENTER" ve "+" düğmelerine bastığınızda, yaz saati içinde ekranda "S" görünür.
"ENTER" ve "+" düğmelerine basınız, kış saati için ekranda "S" kaybolacaktır.
12 Saat veya 24 saat zaman gösterimini seçmek için "MODE" ve "CLOCK" düğmelerine aynı anda basınız.

Made in P.R.C

DİJİTAL TİP ZAMAN SAATI

Model No: 3073

Teknik özellikler

5.NOTLAR

- 5.1. Ürünü 220-240V gerilim ve maksimum 3680W güç ile kullanabilirsiniz.
- 5.2. Ürün sadece iç mekan kullanımı için uygundur.
- 5.3. Saat hata aralığı 2 dakikadır.

