

ORIA LED SOKAK ARMATÜR

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Gerilimi	:	AC220-240V
Frekans	:	50/60Hz
Işık Akısı	:	130 Lm/W
Güç Faktörü	:	>0,9 PF
Işık Açısı	:	90°
IP Koruma Sınıfı	:	IP 65
Elektriksel Koruma Sınıfı	:	Class I
Işık Rengi	:	Beyaz - 6500K Gün Işığı - 3000K Doğal Beyaz - 4000K

UYARI:

1. Kurulumdan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyup muhafaza ediniz.
2. Ürünün montajını mutlaka ehliyetli bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır. Bu armatürün içindeki ışık kaynağı sadece imalatçı tarafından ya da imalatçının yetkili servisi ya da eşdeğer nitelikte bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
3. Ürünün taşıma esnasında zarar görmediğinden emin olunuz.
4. Ürün sadece iç ortam kullanımına uygundur.
5. Nemli ortamlardan koruyunuz.
6. Ürün temizliği için elektriği kesiniz, sadece kuru bez kullanınız.
7. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.
8. Dimmerle çalışmaya uygun değildir.
9. Bu armatür Y Tipi Bağlantı içerir.(Bu armatürün harici bükülgen kablo veya kordonunun hasar görmesi durumunda; bir tehlike meydana gelmesini engellemek için yalnızca imalatçı veya onun yetkili servisi ya da eşdeğer nitelikte kalifiye personel tarafından değiştirilmesi gerekir.

KURULUM:

1. Kurulum öncesi elektriği kesiniz. (Şekil-1)
2. Ürün direğe, tavana veya duvara monte edilebilir.
 - a. Direğe Montaj: Uygun çaptaki direğe ürünün konsolunu ürün arkasındaki vidalar ile sabitleyiniz.(Şekil-2)
 - b. Yüzye Montaj: Montaj yapacağınız yüzeyi uygun şekilde deliniz. Ürün konsolunu yüzye sabitleyiniz.(Şekil-3)
3. Ürün şebeke bağlantılarını yapınız (Sarı-Yeşil Kablo Topraklama, Kahverengi Kablo Faz, Mavi Kablo Nötr'ü temsil eder. Şebeke bağlantısı yapılırken güvenlik açısından bağlantınızı Klemens veya benzeri aparat ile yapılması tavsiye edilir. Yapılan bağlantı dışarıda kalacak ise ortama uygun IP seviğinde elektrik buatı kullanılmalıdır). (Şekil-4)
4. Montajın ve bağlantıların doğru olduğunu kontrol ettikten sonra enerji veriniz.

NOT: Ürünün gövdesinin açısı ayarlanabilir:

NOT:2 Ürün açısını 15° yukarı veya aşağı olarak ayarlamak için;
- Açığı ayarlamak için ilgili şekilde gösterilen vidaları gevşetiniz,
- Konsol vidalarını tekrar sabitleyiniz

NOT:3 Ürünün açısını 90° ayarlamak için ürün montajı öncesinde,
- Şekilde gösterilen vidaları çıkartınız,
- Ürün konsolunu 180 derece çeviriniz
- Konsol vidalarını tekrar sabitleyiniz.

